

목차

BS2_EnableDeviceLicense 1

 함수 1

 파라미터 1

 반환값 2

 샘플코드(C++) 2

 샘플코드(C#) 2

BS2_EnableDeviceLicense

[+ 2.9.1] 라이선스를 활성화 시킬 장치들과, 라이선스 파일을 지정하여 장치 라이선스를 활성화 시킵니다.
마스터 장치 및 그와 연결된 슬레이브 장치들에 대한 일괄 지정이 가능하며, 활성화에 대한 장치별 결과는 `outResultObj` 및 `outNumOfResult`를 통해 반환됩니다.
이 기능은 장치가 라이선스 활성화 기능을 지원해야 하며, 현재 기능을 지원하는 장치 정보는 아래와 같습니다.

지원장치	펌웨어
XS2-Finger	V1.2.0
XS2-Card	V1.2.0
BS3	V1.1.0

함수

```
#include "BS_API.h"

int BS2_EnableDeviceLicense(void* context, uint32_t deviceId, const
BS2LicenseBlob* licenseBlob, BS2LicenseResult** outResultObj, uint32_t*
outNumOfResult);
```

[BS2LicenseBlob 구조체 보기](#)
[BS2LicenseResult 구조체 보기](#)

파라미터

- [In] `context` : Context
- [In] `deviceId` : 장치 식별자
- [In] `licenseBlob` : 장치 라이선스 정보 구조체 포인터
- [Out] `outResultObj` : 장치 라이선스 활성화 결과를 돌려받을 구조체의 포인터
- [Out] `outNumOfResult` : 장치 라이선스 활성화 결과 구조체의 갯수

참고

`outResultObj` 변수는 사용 후 [BS2_ReleaseObject](#) 함수를 통해 시스템에 메모리를 반환해야 합니다.

반환값

성공적으로 수행될 경우 BS_SDK_SUCCESS를 반환하고, 에러가 발생할 경우 상응하는 에러 코드를 반환합니다.

샘플코드(C++)

sample_setdebugfilelogex.cpp

```
const char* CURRENT_DIR = ".";
const int MAX_SIZE_LOG_FILE = 100; // 100MB
int sdkResult = BS2_SetDebugFileLogEx(DEBUG_LOG_ALL, DEBUG_MODULE_ALL,
CURRENT_DIR, MAX_SIZE_LOG_FILE);
if (BS_SDK_SUCCESS != sdkResult)
{
    printf("BS2_SetDebugFileLogEx call failed: %d", sdkResult);
    return;
}
```

샘플코드(C#)

sample_setdebugfilelogex.cs

```
const string CURRENT_DIR = ".";
const int MAX_SIZE_LOG_FILE = 100; // 100MB
IntPtr ptrDir = Marshal.StringToHGlobalAnsi(CURRENT_DIR);
result =
(BS2ErrorCode)API.BS2_SetDebugFileLogEx(Constants.DEBUG_LOG_OPERATION_A
LL, Constants.DEBUG_MODULE_ALL, ptrDir, MAX_SIZE_LOG_FILE);
Marshal.FreeHGlobal(ptrDir);
if (result != BS2ErrorCode.BS_SDK_SUCCESS)
{
    Console.WriteLine("Got error({0}).", result);
    return;
}
```

From:

<http://kb.supremainc.com/bs2sdk/> - **BioStar Device SDK**

Permanent link:

http://kb.supremainc.com/bs2sdk/doku.php?id=ko:bs2_enabledevicelicense&rev=1676353706

Last update: **2023/02/14 14:48**