

## 目次

ワンタイムパスワードを使用してBioLite Soloの管理者を作成する方法 .....	1
--	---

## BioStar 1

## ワンタイムパスワードを使用してBioLite Soloの管理者を作成する方法

BioLite Soloの管理者のパスワードを忘れた場合、BioStarからBioLite Soloに接続できないため、デバイスの他の管理者を生成できません。

キーパッドを操作して、デバイス自体からチャレンジコードを生成できます。

1. ホーム画面で<, <, >, >を押します。後、次のメッセージが表示されます。 **Enter Escape Code**
2. **2, 9, 5, 2, 9, 0, 5, 9, 5, 2, 5**を順番に押して**OK**を押します。
3. 端末から生成されたチャレンジコードをSupremaに教えてください。12の数字で構成されています。
4. Suprema  
のテクニカルサポートチームで、生成されたチャレンジコードに基づいてワンタイムパスワードを生成します。
5. ホーム画面で>, >, <, <を押すと、 **One-Time Password?**のメッセージが表示されます。
6. テクニカルサポートチームから送信されたワンタイムパスワードを入力し、 **OK**を押します。
7. **OK**を押した後、すぐに新しい管理者を作成する必要があります。 **ESC**を押して、ホーム画面に移動すると、すべての手順をもう一度実行する必要があります。

テクニカルサポートチームからワンタイムパスワードを受け取る前に、また新しいチャレンジコードを生成しないでください。コードをまた作成した場合は、再度送信してください。

From:  
<http://kb.supremainc.com/knowledge/> -

Permanent link:  
[http://kb.supremainc.com/knowledge/doku.php?id=ja:1xfaq\\_how\\_to\\_create\\_an\\_administrator\\_on\\_bls\\_using\\_an\\_one-time\\_password&rev=1598418856](http://kb.supremainc.com/knowledge/doku.php?id=ja:1xfaq_how_to_create_an_administrator_on_bls_using_an_one-time_password&rev=1598418856)

Last update: 2020/08/26 14:14