

Tabla de Contenidos

Cómo actualizar dispositivos por lotes 1

Cómo actualizar dispositivos por lotes

Excepto por una razón específica, es esencial aplicar el firmware más reciente en los dispositivos. Habrá características adicionales para BioStar 2, y también para los dispositivos. Sin embargo, si el sitio actual está operando cientos de dispositivos, no resulta fácil actualizar el firmware de cada dispositivo, de uno en uno. Para evitar este inconveniente, BioStar 2 soporta la característica que permite actualizar el firmware para varios dispositivos.

- Se debe seleccionar el mismo tipo de dispositivos. El modelo del dispositivo y el tipo de tarjeta que soporta debe ser el mismo.
- Ej.) BioStation A2-OMPW

1. Seleccione la lista de dispositivos que se actualizarán.

The screenshot shows the 'All Devices' interface. At the top, there are navigation controls (back, forward, page 1 of 1), a '50 rows' dropdown, and a 'Go' button. Below these are action buttons: 'Sync Device', 'Batch Edit', 'Firmware Upgrade', 'Delete Device', and a menu icon. The main table has columns: Device ID, Name, Group, Device Type (Master/Slave), IP Address, and Device Status. Five rows are visible, with checkboxes in the first column. The checkboxes for rows 2, 3, and 5 are checked and highlighted with red boxes.

<input type="checkbox"/>	Device ID	Name	Group	Device Type (Master/Slave)	IP Address	Device Status
<input type="checkbox"/>	540084003	BioStation L2 540084003 ...	All Devices	BioStation L2	192.168.14...	Disconnected
<input checked="" type="checkbox"/>	541531096	BioStation A2 541531096 ...	All Devices	BioStation A2	192.168.14...	Normal
<input checked="" type="checkbox"/>	541531114	BioStation A2 541531114 ...	All Devices	BioStation A2	192.168.14...	Disconnected
<input type="checkbox"/>	544108117	BioEntry W2 544108117 (...)	All Devices	BioEntry W2	192.168.14...	Normal
<input checked="" type="checkbox"/>	939254152	BioStation A2 939254152 ...	All Devices	BioStation A2 M	192.168.14...	Disconnected

2. Haga clic en el icono **Actualización de firmware(Firmware Upgrade)**.

This screenshot is identical to the previous one, but the 'Firmware Upgrade' button in the top action bar is highlighted with a red box.

<input type="checkbox"/>	Device ID	Name	Group	Device Type (Master/Slave)	IP Address	Device Status
<input type="checkbox"/>	540084003	BioStation L2 540084003 ...	All Devices	BioStation L2	192.168.14...	Disconnected
<input checked="" type="checkbox"/>	541531096	BioStation A2 541531096 ...	All Devices	BioStation A2	192.168.14...	Normal
<input checked="" type="checkbox"/>	541531114	BioStation A2 541531114 ...	All Devices	BioStation A2	192.168.14...	Disconnected
<input type="checkbox"/>	544108117	BioEntry W2 544108117 (...)	All Devices	BioEntry W2	192.168.14...	Normal
<input checked="" type="checkbox"/>	939254152	BioStation A2 939254152 ...	All Devices	BioStation A2 M	192.168.14...	Disconnected

3. Seleccione la versión de firmware que se aplicará a los dispositivos.

Firmware Upgrade ✕


Devices (3)

Device Type	Firmware Version
BioStation A2 (BSA2-OMPW)	1.2.1 [2016/09/21 13:13]
BioStation A2 (BSA2-OMPW)	1.2.0 [2016/07/07 17:21]

Close

4. Haga clic en **Sí(Yes)** para continuar con la actualización del firmware.


Confirm ✕

 Are you sure you want to firmware upgrade?

Yes No

5. Una vez el proceso de actualización finalice, recibirá un mensaje cuando la actualización del firmware sea exitosa.

Information ✕

 Firmware upgrade was successful.

Ok

From:
<https://kb.supremainc.com/knowledge/> -

Permanent link:
https://kb.supremainc.com/knowledge/doku.php?id=es:how_to_batch_upgrade_devices

Last update: **2020/03/02 15:46**

